

BUSINESS CALLBACK™ manual til Nokia E71, E72,E52, 6220,N81, N97,N95

Opsætning af BUSINESS CALLBACK™ :

Generelt:

- Q Telefonnummeret skal være tilmeldt BUSINESS CALLBACK™
- Q Telefonen skal være sat op til gprs
- Q Skyd BUSINESS CALLBACK™ ud til telefonen fra www.cirque.dk/business-callback

Opsætning på Nokia E71, E72,E52, 6220,N81, N97,N95:

Opret genvej:

- Q Menu
- Q Værktøjer
- Q Tilstande
- Q Progr. På startsk.billede
- Q Programgenveje
- Q Genvej 1 – find Cirque CB – ok

Opsætning:

- Q Menu
- Q Installat.
- Q Pgr.styring
- Q Cirque - åbn:
 - Q Adgangspunkt = Cirque wap
 - Q Netværksadgang = Altid tilladt
 - Q Beskeder = Spørg hver gang
 - Q Autostart af program = Spørg første gang
 - Q Forbindelse = Altid tilladt
 - Q Multimedia = Altid tilladt
 - Q Læs brugerdata = Altid tilladt
 - Q Rediger brugerdata = Spørg hver gang
 - Q Positionering = Spørg første gang
 - Q Lokalteter = Spørg første gang
 - Q Godkendelse = Altid tilladt

Hvis ovenstående indstillinger er lavet, vil BUSINESS CALLBACK™ applikationen kunne bruges som en Telefonbog, og vil ikke spørge til data adgang mm.

